



## קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV /AUDIO במעגל סגור  
מייל: support@k-digital.co.il טלפון: 03-9348811

### הוראות הפעלה למערכת התראה חכמה אלחוטית

דגם K-313BL

#### תכולת הערכה:

##### גלאי נפח אינפרא (הכולל מתקן תלייה):

מופעל על ידי 3 סוללות AAA 1.5V אלקליין – לא כלולות  
מזהה תנועה בטווח של 10 מטרים (גם בחושך)

בעל 3 מצבים הניתנים לשינוי על ידי כפתור בורר בחלקו העליון של הגלאי:

- מצב 1 – גלאי הנפח עצמו ישמש גם כפעמון ויתריע באופן עצמאי בעת זיהוי תנועה.
- מצב 2 – בעת זיהוי תנועה הגלאי יפעיל את הפעמון האלחוטי המצורף לערכה (טווח קליטה עד 280 מטר).
- מצב OFF – המערכת כבויה ולא תתריא על כל תנועה שהיא.

\*שימו לב כי בין זיהוי לזיהוי קיימת השהייה של מספר שניות.

##### פעמון אלחוטי:

מופעל על ידי 2 סוללות AAA 1.5V אלקליין – לא כלולות  
בעת הגדרת גלאי הנפח למצב 2 ישמיע מנגינה בעת זיהוי תנועה על ידי גלאי הנפח  
כאמצעי עזר לכבדי שמיעה נורת ה-LED שעל גבי הפעמון תהבהב בנוסף למנגינה שתישמע

בגב הפעמון ישנם שני לחצנים:

- לחצן ימני – מאפשר את בחירת המנגינות מתוך 36 מנגינות אפשריות
- לחצן שמאלי – מאפשר את בחירת עוצמת המנגינה

##### שימו לב! במידה והפעמון אינו מגיב לגלאי יש לבצע תכנות קצר למערכת:

יש ללחוץ לחיצה ארוכה, מבלי לעזוב, על לחצן בחירת המנגינות בגב הפעמון (הלחצן הימני) – הפעמון ישמיע מנגינה. כעת, יש להעביר את היד מספר פעמים מול גלאי הנפח. אין לעזוב את הלחיצה על הלחצן בפעמון עד אשר הפעמון יחל לעבוד בהתאם לגילוי התנועה בגלאי הנפח כמצופה בפעילות התקינה של המוצר.