



## הוראות הפעלה ללחצן פעמן- דגם ולנסיה

1. פתח את המכסה הלחצן במשיכת מעלה.
2. קבע את מסלול כניסה הזנת החוטים אל גוף הלחצן.
3. סמן ע"ג הקיר 2 נקודות לקידוח ע"מ לקבע את הלחצן בצורה אופקית לקיר.
4. בלחצן 3 נקודות חיבור.
5. חיבור זוג החוטים לנקודות A - B אפשר הפעלת הפעמן לא תאורה.
6. ע"מ להפעיל את הפעמן עם תאורה יש לחבר את זוג החוטים לנקודות A - C וגם ליצור גשר בין הנקודות A - C - B.

### בדיקות פעילות

7. לחץ על מנוף הלחצן ודא צלצל בפעמן. (ברגע הלחיצה התאורה תכבה למשך זמן הלחיצה).
8. לפני סגירת מכסה הלחצן רשום שם על גבי התווית המצורפת.
9. סגור מכסה ללחצן וודא צלצל הפעמן.



## הוראות התקינה לפעמן חשמלי – דגם ולנסיה

1. יש לנתק את אספקת החשמל לפני כל פעולה.
2. פתח את מכסה הפעמן (לבן) במשיכת קלה. הסר את מכסה הזנת המתח (אפור) ע"י מברג קטן שטוח רביע סיבוב בלבד.
3. קבע את מסלול כניסה החוטים אל גוף הפעמן בהתאם לנוחיותך.
4. סמן ע"ג הקיר 2 נקודות לקידוח ע"מ לקבע את הפעמן לקיר (ראה חורים המסומנים ע"פ TOP).
5. לחבר היטב את החוט החום (פאזה) **לנקודה 1** ו 220 כניסה, לחבר את החוט הכחול (אפס) **לנקודה A**.
6. ברגי הידוק של החוטים נמצאים מצד.
7. סגור את המכסה האפור.
8. לחבר היטב את זוג החוטים המגיעים מהלחצן אל נקודות אפס ושניים מסומנים בבדיקה מפסק. אין חשיבות לקוביות.

### בדיקות תקינות המוצר

1. וודא כי גומיות הקולן ימין ושמאל יושבות היטב בתושבת שלהם.
2. חדש אספקת חשמל.
3. לחץ על הלחצן, ודא צלצל בפעמן.
4. סגור מכסים בסדר הפוך.